



**ДОСТАПЕН КАКО**

DLM466Z без акумулатор и полнач | DLM466PT2 со 2x BL1850B акумулатор и DC18RD полнач

**ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ**


- Погодна за косење тревници со површина до 900 m<sup>2</sup>.
- Робусното челично куќиште може да се мие од долната страна за лесно одржување.
- Има тивок режим на работа што ја намалува брзината под оптоварување и со тоа го намалува шумот, што ја прави идеална за населени места.
- Рачката може да се продолжи на 3 нивоа и да се склопи за лесен транспорт и складирање.
- Испорачаното сечило може да се користи за сечење и мулчирање, а за подобри резултати од мулчирањето, можно е да се монтира уште едно сечило за мулчирање.
- Предупредувачката светилка на индикаторот трепка кога капацитетот на акумулаторот е низок и свети кога тој ќе се испразни.

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Напон на акумулаторот	18 +18 V LXT
За површини со големина до (со 2x BL1860B)	900 m <sup>2</sup>
Ширина на косење	460 mm
Капацитет на кутија за трева	60 l
Височина на сечење - 10 нивоа	20-75 mm
Брзина без оптоварување	3.300 / 2.500 min <sup>-1</sup>
Димензии (Д×Ш×В)	1.270–1.440 x 535 x 915–1.110 mm
Тежина*1	22,4 kg

\*1 Со акумулатор BL1815N

**КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ**



**Ефикасен дизајн на сечило**  
Сечилото е малку навалено напред за да се намали двојното сечење и оптоварувањето.



**Електрична спиралка**  
80% почувствителната рачка на прекинувачот (во споредба со нашиот претходен модел) го намалува заморот и го олеснува работењето.



**Индикатор за полна кутија со трева**  
Го известува корисникот кога кутијата за трева треба да се испразни.



**Куќиштето на сечилото може да се мие**  
Долната страна на куќиштето може да се измие со црево за полесно одржување.

**ПРИБОР**



**БУЧАВА И ВИБРАЦИИ**

Ниво на звучен притисок: **92 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **84 dB(A)**, Ниво на вибрации: **≤2,5 m/s<sup>2</sup>**

**КОМПАТИБЛНОСТ**

Препорачано: **BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120** Компатибилно: **BL1815N, BL1820B, BL1830B**

**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**



LXT 18 + 18 V  
**DLM462**  
Акумулаторска косилка



LXT 18 + 18 V  
**DLM460**  
Акумулаторска косилка



LXT 18 + 18 V  
**DLM480**  
Акумулаторска косилка

